



GEN24 SC



Fronius Primo GEN24 SC &
GEN24 Plus SC 3.0 - 6.0 kW

Il cuore dell'impianto fotovoltaico



01 Alimentazione di backup per ogni evenienza

Fornitura di energia sempre affidabile: con PV Point, Fronius GEN24 offre una funzione già integrata per l'alimentazione di backup. Con Fronius GEN24 Plus puoi scegliere tra PV Point e l'opzione completa Full Backup, che fornisce energia all'intera abitazione in caso di blackout.

02 Integrazioni senza limiti

Fronius GEN24 e Fronius GEN24 Plus dispongono di interfacce aperte. In questo modo gli accessori a marchio Fronius o i componenti di fornitori terzi possono essere facilmente integrati nel sistema, per un impianto fotovoltaico perfettamente su misura.

03 Versatilità straordinaria

Più funzioni. Più controllo. Maggiore fornitura di energia. Grazie alle funzioni per la gestione energetica, Fronius GEN24 e Fronius GEN24 Plus permettono di risparmiare tempo e denaro nel lungo periodo. Allo stesso tempo, il sistema di raffreddamento attivo prolunga la durata dei componenti per un investimento affidabile nel tempo.

04 Sostenibilità a prova di futuro

Per tutti coloro che vogliono libertà di scelta: grazie all'aggiornamento software Fronius UP.storage*, si possono attivare in qualsiasi momento le funzioni di gestione della batteria e di alimentazione di backup, anche su inverter già operativi.

05 Massima indipendenza

Abbinando Fronius GEN24 Plus ad una batteria, puoi accumulare l'energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico e utilizzarla anche di notte. Utilizza la tua energia con la massima efficienza e diventa ancora più indipendente dai fornitori di energia e dalle loro politiche di prezzo.

* Disponibile in Paesi selezionati tramite Fronius Webshop



Sostenibile, affidabile, a prova di futuro:

Con il nostro inverter Fronius GEN24 SC al centro dell'impianto fotovoltaico, è possibile generare energia in modo flessibile ed economico. L'inverter ibrido Fronius GEN24 Plus SC consente addirittura di collegare un sistema di accumulo a batteria, in modo che l'energia solare generata possa essere utilizzata per l'elettricità, il riscaldamento, il raffreddamento e la mobilità elettrica anche di notte. Piena potenza solare per la rivoluzione energetica privata con il Fronius GEN24 SC e il Fronius GEN24 Plus SC.

Dati tecnici

3.0/3.6/4.0 kW

3.0/3.6/4.0 kW			Primo GEN24 SC / GEN24 Plus SC								
			3.0			3.6			4.0		
Dati di entrata ¹	Numero di MPPT		2			2			2		
	Range di tensione DC in entrata (U _{dc} min - U _{dc} max)	V	65 - 600			65 - 600			65 - 600		
	Tensione di entrata nominale (U _{dc,r})	V	400			400			400		
	Tensione di avvio (U _{dc} start)	V	80			80			80		
	Range di tensione MPPT	V	65-480			65-480			65-480		
	Gamma di tensione MPP (alla potenza nominale) (U _{mpp} min - U _{mpp} max)	V	190-480			190-480			190-480		
			MPPT1	MPPT2		MPPT1	MPPT2		MPPT1	MPPT2	
	Corrente di entrata massima (I _{dc} max)	A	22	16		22	16		22	16	
	Corrente di corto circuito max campo dei moduli solari (I _{sc} pv) ²	A	44	32		44	32		44	32	
	Numero connessioni DC		2	2		2	2		2	2	
			MPPT1	MPPT2	Totale	MPPT1	MPPT2	Totale	MPPT1	MPPT2	Totale
	Massima potenza DC utilizzabile	W	3.110	3.110	3.110	3.810	3.810	3.810	4.140	4.140	4.140
	Max. potenza del generatore FV	Wpeak	4.500	4.500	4.500	5.600	5.600	5.600	6.000	6.000	6.000
Dati di uscita	Potenza nominale AC (P _{ac,r})	W	3.000			3.680			4.000		
	Potenza apparente	VA	3.000			3.680			4.000		
	Potenza di uscita massima	VA	3.000			3.680			4.000		
			220 Vac	230 Vac		220 Vac	230 Vac		220 Vac	230 Vac	
	Corrente di uscita nominale AC	A	13,6	13		16,7	16		18,2	17,4	
	Caratteristiche di connessione alla rete (U _{ac,r})	V	1~ NPE 220/230 (+20%/-30%)								
	Range di frequenza (f _{min} - f _{max})	Hz	50/60 (45 - 65)								
	Fattore di distorsione	%	< 2			< 2			< 2		
	Fattore di potenza (cos φ _{ac,r})		0,8 - 1 ind. / cap.								
Dati di uscita PV Point (Comfort)	Potenza di uscita nominale PV Point (Comfort)	VA	3.000			3.000			3.000		
	Caratteristiche di connessione alla rete PV Point (Comfort)	V	1~ NPE 220/230								
	Tempo di sgancio	sec.	< 15			< 15			< 15		



La funzione di alimentazione di emergenza a batteria e Full Backup è disponibile solo sul modello GEN24 Plus SC.



La funzione di alimentazione di emergenza a batteria e Full Backup è disponibile solo sul modello GEN24 Plus SC.

			Primo GEN24 Plus SC		
			3.0	3.6	4.0
Dati di uscita Full Backup ³	Potenza di uscita nominale Full Backup	VA	3.000	3.600	4.000
	Caratteristiche di connessione alla rete Full Backup	V	1~ NPE 220/230		
	Tempo di sgancio	sec.	< 10	< 10	< 10

¹ In determinate condizioni è possibile un sovradimensionamento della corrente continua superiore al 150% della potenza nominale. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro white paper.

² I_{sc} pv = I_{sc} max ≥ I_{sc} (STC) x 1,25 ai sensi, ad esempio, degli standard IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

³ L'opzione Full Backup è disponibile per tutte le taglie (da 3.0 a 6.0) del modello Primo GEN24 Plus. Full Backup necessita di componenti esterni aggiuntivi per lo sgancio dalla rete. Informazioni dettagliate sono disponibili nelle istruzioni per l'uso.

			Primo GEN24 SC / GEN24 Plus SC		
			3.0	3.6	4.0
Collegamento della batteria	Numero connettori DC per batteria		1	1	1
	Corrente di entrata massima ($I_{dc\ max}$)	A	22	22	22
	Corrente di entrata massima ($U_{dc\ min} - U_{dc\ max}$) ⁴	V	150 - 465	150 - 465	150 - 465
	Tipologia di connessione DC lato batteria		1 morsetto a pressione BATT+ e 1 morsetto a pressione BATT- 2,5-10 mm ²		
	Massima potenza di carica e scarica lato DC ⁵	W	3.110	3.810	4.140
	Massima potenza di carica con accumulo AC ⁵	W	3.000	3.680	4.000
	Batterie compatibili ⁶		Fronius Reserva, Fronius Reserva Pro & BYD Battery-Box HVS/HVM, HVS+/HVM+ & LG FLEX		
Dati generali	Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)	mm	530 × 474 × 165		
	Peso (inverter/con imballaggio)	kg	15,2 / 19	15,2 / 19	15,2 / 19
	Grado di protezione IP		IP 66	IP 66	IP 66
	Classe di protezione		1	1	1
	Perdita di potenza notturna	W	<10	<10	<10
	Categoria di sovratensione (DC/AC) ⁷		2/3	2/3	2/3
	Raffreddamento		Active Cooling Technology (ventilazione meccanica)		
	Montaggio		All'interno e all'esterno		
	Range di temperatura ambiente	°C	-40 - +60	-40 - +60	-40 - +60
	Umidità dell'aria consentita	%	0 - 100	0 - 100	0 - 100
	Emissioni sonore	dB (A)	< 42	< 42	< 42
	Altitudine massima	m	4.000	4.000	4.000
	Tipologia di connessione DC lato FV		4 morsetti a pressione DC+ e 4 morsetti a pressione DC- 2,5-10 mm ²		
	Tipologia di connessione AC		Morsettiera a 3 poli AC a pressione 2,5-10 mm ² Morsettiera a 3 poli a pressione per opzione backup 1,5-10 mm ² Per messa a terra: 2 morsetti a vite PE 2,5-16 mm ² e 3 morsetti a vite PE 2,5-10 mm ²		
	Certificazioni e conformità normative ⁸		IEC 62109, IEC 62909, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, ABNT BNR 16149 e 16150, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99		
	Funzioni di backup ⁹		PV Point (Comfort) o Full Backup		
	Analisi del ciclo di vita		Secondo le norme ÖNORM EN ISO 14040 e 14044 (eseguita dal Fraunhofer Institute)		
Grado di efficienza	Grado di efficienza massimo	%	97,7	97,7	97,7
	Grado di efficienza europeo (η_{EU})	%	96,7	97,0	97,1
	Grado di efficienza degli inseguitori MPP	%	> 99,9	> 99,9	> 99,9
Protezioni	Misurazione dell'isolamento lato DC		Integrata		
	Sezionatore DC		Integrata		
	Protezione contro l'inversione di polarità		Integrata		
	Rilevamento dell'arco elettrico Arc Guard Technology		Integrata		
Interfacce	WLAN / 2 × Ethernet LAN		Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)		
	6 ingressi digitali 6 I/O digitali		Collegamento a ricevitore di segnali di comando centralizzati, Energy Management		
	Spegnimento d'emergenza (WSD)		Integrata		
	Datalogger e server Web		Integrata		
	2 × RS48 2 × RS485 5		Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie (GEN24 Plus), Fronius Ohmpilot		

⁴ Il derating di potenza CA dell'inverter interviene a partire da una tensione di entrata CC della batteria di 419,7 V.

⁵ In base alla batteria collegata.

⁶ La compatibilità con Fronius GEN24 Plus varia a seconda del tipo di accumulatore e della classe di capacità, della certificazione specifica del paese e della disponibilità. Maggiori informazioni: www.fronius.com/battery-overview.

⁷ Conforme alla norma IEC 62109-1. Dispositivi di protezione da sovratensione SPD lato DC di tipo 1+2 per 2 MPPT disponibili come kit retrofit opzionale (cod. art. 4,240,313,CK).

⁸ Per consultare tutte le certificazioni attuali dell'inverter, visita il nostro sito www.fronius.com/primo-gen24-plus-cert

⁹ La funzione di alimentazione di emergenza Full Backup è disponibile solo per GEN24 Plus SC.

Dati tecnici

4.6/5.0/6.0 kW

			Primo GEN24 SC / GEN24 Plus SC								
			4.6			5.0			6.0		
Dati di entrata ¹	Numero di MPPT		2			2			2		
	Range di tensione DC in entrata (U _{dc} min - U _{dc} max)	V	65 - 600			65 - 600			65 - 600		
	Tensione di entrata nominale (U _{dc,r})	V	400			400			400		
	Tensione di avvio (U _{dc} start)	V	80			80			80		
	Range di tensione MPPT	V	65-480			65-480			65-480		
	Gamma di tensione MPP (alla potenza nominale) (U _{mpp} min - U _{mpp} max)	V	190-480			190-480			190-480		
			MPPT1		MPPT2	MPPT1		MPPT2	MPPT1		MPPT2
	Corrente di entrata massima (I _{dc} max)	A	22		16	22		16	22		16
	Corrente di corto circuito max campo dei moduli solari (I _{sc} pv) ²	A	44		32	44		32	44		32
	Numero connessioni DC		2		2	2		2	2		2
			MPPT1	MPPT2	Totale	MPPT1	MPPT2	Totale	MPPT1	MPPT2	Totale
	Massima potenza DC utilizzabile	W	4.750	4.750	4.750	5.170	5.170	5.170	6.200	6.200	6.200
	Max. potenza del generatore FV	Wpeak	6.900	6.900	6.900	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	9.000

Dati di uscita	Potenza nominale AC (P _{ac,r})	W	4.600		5.000		6.000	
	Potenza apparente	VA	4.600		5.000		6.000	
	Potenza di uscita massima	VA	4.600		5.000		6.000	
			220 Vac	230 Vac	220 Vac	230 Vac	220 Vac	230 Vac
	Corrente di uscita nominale AC	A	20,9	20	22,7	21,7	27,3	26,1
	Caratteristiche di connessione alla rete (U _{ac,r})	V	1~ NPE 220/230 (+20%/-30%)					
	Range di frequenza (f _{min} - f _{max})	Hz	50/60 (45 - 65)					
	Fattore di distorsione	%	< 2		< 2		< 2	
	Fattore di potenza (cos φ _{ac,r})		0,8 - 1 ind. / cap.					

Dati di uscita PV Point (Comfort)	Potenza di uscita nominale PV Point (Comfort)	VA	3.000	3.000	3.000
	Caratteristiche di connessione alla rete PV Point (Comfort)	V	1~ NPE 220/230		
	Tempo di sgancio	sec.	< 15	< 15	< 15



La funzione di alimentazione di emergenza a batteria e Full Backup è disponibile solo sul modello GEN24 Plus SC.



La funzione di alimentazione di emergenza a batteria e Full Backup è disponibile solo sul modello GEN24 Plus SC.

			Primo GEN24 Plus SC		
			4.6	5.0	6.0
Dati di uscita Full Backup ³	Potenza di uscita nominale Full Backup	VA	4.600	5.000	6.000
	Caratteristiche di connessione alla rete Full Backup	V	1~ NPE 220/230		
	Tempo di sgancio	sec.	< 10	< 10	< 10

¹ In determinate condizioni è possibile un sovradimensionamento della corrente continua superiore al 150% della potenza nominale. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro white paper.

² I_{sc} pv = I_{sc} max ≥ I_{sc} (STC) x 1,25 ai sensi, ad esempio, degli standard IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

³ L'opzione Full Backup è disponibile per tutte le taglie (da 3.0 a 6.0) del modello Primo GEN24 Plus. Full Backup necessita di componenti esterni aggiuntivi per lo sgancio dalla rete. Informazioni dettagliate sono disponibili nelle istruzioni per l'uso.

			Primo GEN24 SC / GEN24 Plus SC		
			4.6	5.0	6.0
Collegamento della batteria	Numero connettori DC per batteria		1	1	1
	Corrente di entrata massima ($I_{dc\ max}$)	A	22	22	22
	Corrente di entrata massima ($U_{dc\ min} - U_{dc\ max}$) ⁴	V	150 - 455	150 - 455	150 - 455
	Tipologia di connessione DC lato batteria		1 morsetto a pressione BATT+ e 1 morsetto a pressione BATT- 2,5-10 mm ²		
	Massima potenza di carica e scarica lato DC ⁵	W	4.750	5.170	6.200
	Massima potenza di carica con accumulo AC ⁵	W	4.600	5.000	6.000
	Batterie compatibili ⁶		Fronius Reserva, Fronius Reserva Pro & BYD Battery-Box HVS/HVM, HVS+/HVM+ & LG FLEX		

Dati generali	Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)	mm	530 × 474 × 165		
	Peso (inverter/con imballaggio)	kg	15,2 / 19	15,2 / 19	15,2 / 19
	Grado di protezione IP		IP 66	IP 66	IP 66
	Classe di protezione		1	1	1
	Perdita di potenza notturna	W	< 10	< 10	< 10
	Categoria di sovratensione (DC/AC) ⁷		2/3	2/3	2/3
	Raffreddamento		Active Cooling Technology (ventilazione meccanica)		
	Montaggio		All'interno e all'esterno		
	Range di temperatura ambiente	°C	-40 - +60	-40 - +60	-40 - +60
	Umidità dell'aria consentita	%	0 - 100	0 - 100	0 - 100
	Emissioni sonore	dB (A)	< 42	< 42	< 42
	Altitudine massima	m	4.000	4.000	4.000
	Tipologia di connessione DC lato FV		4 morsetti a pressione DC+ e 4 morsetti a pressione DC- 2,5-10 mm ²		
	Tipologia di connessione AC		Morsettiera a 3 poli AC a pressione 2,5-10 mm ² Morsettiera a 3 poli a pressione per opzione backup 1,5-10 mm ² Per messa a terra: 2 morsetti a vite PE 2,5-16 mm ² e 3 morsetti a vite PE 2,5-10 mm ²		
	Certificazioni e conformità normative ⁸		IEC 62109, IEC 62909, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, ABNT BNR 16149 e 16150, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99		
	Funzioni di backup ⁹		PV Point (Comfort) o Full Backup		
	Analisi del ciclo di vita		Secondo le norme ÖNORM EN ISO 14040 e 14044 (eseguita dal Fraunhofer Institute)		

Grado di efficienza	Grado di efficienza massimo	%	97,7	97,7	97,7
	Grado di efficienza europeo (η_{EU})	%	97,2	97,3	97,4
	Grado di efficienza degli inseguitori MPP	%	> 99,9	> 99,9	> 99,9

Protezioni	Misurazione dell'isolamento lato DC		Integrata		
	Sezionatore DC		Integrata		
	Protezione contro l'inversione di polarità		Integrata		
	Rilevamento dell'arco elettrico Arc Guard Technology		Integrata		

Interfacce	WLAN / 2 × Ethernet LAN		Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)		
	6 ingressi digitali 6 I/O digitali		Collegamento a ricevitore di segnali di comando centralizzati, Energy Management		
	Spegnimento d'emergenza (WSD)		Integrata		
	Datalogger e server Web		Integrata		
	2 × RS48 2 × RS485 5		Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie (GEN24 Plus), Fronius Ohmpilot		

⁴ Il derating di potenza CA dell'inverter interviene a partire da una tensione di entrata CC della batteria di 419,7 V.

⁵ In base alla batteria collegata.

⁶ La compatibilità con Fronius GEN24 Plus varia a seconda del tipo di accumulatore e della classe di capacità, della certificazione specifica del paese e della disponibilità. Maggiori informazioni: www.fronius.com/battery-overview.

⁷ Conforme alla norma IEC 62109-1. Dispositivi di protezione da sovratensione SPD lato DC di tipo 1+2 per 2 MPPT disponibili come kit retrofit opzionale (cod. art. 4,240,313,CK).

⁸ Per consultare tutte le certificazioni attuali dell'inverter, visita il nostro sito www.fronius.com/primo-gen24-plus-cert

⁹ La funzione di alimentazione di emergenza Full Backup è disponibile solo per GEN24 Plus SC.



Tutto da un unico fornitore

Fronius offre oggi tutti i componenti per realizzare la sua visione di 24 ore di sole: un sistema fotovoltaico completo da un unico fornitore. Elettricità, riscaldamento, raffreddamento, mobilità elettrica: con GEN24 Plus tutto è possibile, anche di notte. L'inverter, perfettamente compatibile con i sistemi di accumulo, si integra in modo ottimale con la soluzione di accumulo Fronius Reserva, garantendovi così una maggiore indipendenza energetica.



La soluzione di accumulo Fronius

Conquistate la vostra indipendenza energetica sfruttando l'energia del sole 24 ore su 24. Fronius Reserva è una batteria ad alta tensione che assicura un trasferimento di energia estremamente efficiente ed efficace. Con capacità modulari da 6,3 a 15,8 kWh, si adatta in modo flessibile alle vostre specifiche esigenze.



Alimentazione di backup per ogni evenienza

Con il Fronius Backup Switch è possibile passare manualmente alla modalità di alimentazione di emergenza Full Backup. Questo vantaggioso componente di commutazione può essere installato direttamente nel quadro elettrico, consentendo di risparmiare spazio e ridurre i costi, poiché non è necessario alcun hardware aggiuntivo come scatole di commutazione esterne.



Ricarica intelligente per veicoli elettrici

Con le wallbox ottimizzate per il fotovoltaico, come Fronius Wattpilot Flex, è possibile effettuare una ricarica intelligente e conveniente. Wattpilot Flex è disponibile in due versioni: Home, ideale per abitazioni private, e Pro con contatore certificato MID che consente una fatturazione precisa dei chilowattora, perfetta per le flotte aziendali.

Maggiori informazioni disponibili su: www.fronius.com/it-it/italy/energia-solare